

LEDmaster Prémium Chase ledszalag vezérlő távirányítóval 28 féle választható programmal

Használati utasítás

Gyártói cikkszám	YCJ-CLLSC03
Ledmaster weboldali cikkszám	4546
Gyártó / márka	Ledmaster Prémium
Feszültség	12-24V
Vízállósági szint	IP20
Érzékelési távolság	15 m
Elem típusa	AAA
Kimenet	Gyorscsatlakozó
Szín	Fehér
Méretek:	148* 38* 13 [mm]



Eszköz használata:

Eszköz párosítása és leválasztása

- A párosítani kívánt vezérlő felkapcsolása után 5 másodpercen belül tartsa nyomva a "B+" gombot. Sikeres párosításnál az eszköz háromszor felvillan.
- Leválasztáshoz felkapcsolás után 5 másodpercen belül tartsa nyomva a "B-" gombot. Sikeres leválasztásnál az eszköz háromszor felvillan.

Távírányító használata:

- **B+/B-** Fényerő beállítása (10 szinten léptelhető)
- **M+/M-** Léptetés a 28 mód között
- **S+/S-** 10 választható sebesség beállítása
- **⏻** Ki-/és bekapcsolás
- **MODE1** Visszaállítja a szalagot az első futófény módra
- **AUTO** Mind a 28 módot lejátszva egymás után (sebesség állítható)
- **IC Set** Fénypont beállítási mód
- **↑ / ↓** Fénypont beállítási módban a fényjáték során használt "pixelek" számát állítja be. Röviden nyomva egyesével léptet, hosszan tartva folyamatosan növeli/csökkenti a fénypontok számát. A gyári beállítás 80 pont, a maximális mennyiség 2048 pont. Beállítás után a bekapcsoló gombot röviden nyomva menti el a programot.

Alapbeállítás visszaállítása: A "MODE1" és "AUTO" gombokat egyszerre nyomva a vezérlő visszaáll eredeti beállításaira.

Megjegyzés:

A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felülete sűrűdésbe kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra. **Győződjön meg arról, hogy a szerelvény biztonságosan rögzítve van. Az összes vezeték csatlakozását szigetelésvédelemmel kell ellátni.**

Vigyázat:

A készülék áram alatt működik. Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást, ellenkező esetben a termék áramütést okozhat.

Telepítés:

A terméket csak és kizárólag szakképzett villanyszerelő telepítheti és üzemeltetheti bel!

Figyelem áramütés veszély!

Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja le az áramot, és várjon egy kicsit. A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros a keze. A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során a gumikesztyű használata biztosítja.



Forgalmazó:
Ledmaster
Trog Kft.
6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.
+36 70 432-8925
+36 70 432 8927
info@ledmaster.hu