

MasterLED Napelemes utcai lámpa 270 W-os

Termékleírás

Színhőmérséklet:	6000K
Teljesítmény:	100W
Akkumulátor:	3,2V 10Ah
Napelem:	6V - 10W
Fényforrás:	270 x 5730 SMD LED
Sugárszög :	120°
Fényerő:	6000 lm
Méret:	630 x 250 x 60
Átmérő:	4 mm 50 [mm]
Ellenállási osztály:	IP65
Szín:	Fekete
Működési idő:	- kb. 12 óra (normál használat - mozgásmentes 20% fényerő, mozgásérzékelés után 100% fényerő) - kb. 6 óra (folyamatos fény 100%-os fényerő, mozgásérzékelő kikapcsolva) - Kb. 20 óra (Készenléti fény [20% fényerő], mozgásérzékelő kikapcsolva)
Töltési idő:	6-8 óra erős napfényben
Mozgásérzékelő típusa:	PIR
Alkonyatérzékelő :	Igen
Programvezérlés:	infravörös távirányítóval
Érzékelő szöge:	120°
Érzékelési távolság :	6-12m
Küszöb:	5-10 lux
Működési hőmérséklet:	-10 ~ + 65°C
Élettartam:	30 000 óra
Ház anyaga:	ABS



Távirányító gombkiosztás:

ON/OFF:	Be és Ki-kapcsolás
Radar:	Mozgásérzékelő BE/Ki-kapcsoló
2H no Sen:	2 órán keresztül 100%-os fényerőn világít, mozgásérzékelés nélkül
3H no Sen:	3 órán keresztül 100%-os fényerőn világít, mozgásérzékelés nélkül
4H no Sen:	4 órán keresztül 100%-os fényerőn világít, mozgásérzékelés nélkül
☀ +:	Fényerő növelés
☀ -:	Fényerő csökkentés
Auto:	Automata üzemmód, napnyugta után bekapcsol a világítás majd napkelte után lekapcsol.
2*AAA elem:	Nem tartozék!



Figyelem!

A lámpa használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a termékleírást, a termék és az Ön biztonsága érdekében.

Megjegyzés:

A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felülete sűrűdésbe kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra. **Győződjön meg arról, hogy a szerelvény biztonságosan rögzítve van. Az összes vezeték csatlakozását szigetelésvédelemmel kell ellátni.**

Vigyázat:

A készüléket nagyfeszültségű áram alatt működik. Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást, ellenkező esetben a termék áramütést okozhat.

Telepítés:

A terméket csak és kizárólag szakképzett villanyszerelő telepítheti és üzemelheti be!

Figyelem áramütés veszély!

Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja le az áramot, és várjon egy kicsit. A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros a keze. A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során a gumikesztyű használata biztosítja.



Forgalmazó:
Ledmaster
Trog Kft.
6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.
+36 70 432-8925
+36 70 432 8927
info@ledmaster.hu