

# MasterLED Nina színhőmérséklet szabályozható asztal lámpa beépített vezeték nélküli telefontöltővel

## Termékleírás

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Bemeneti feszültség:              | 5V DC 2A                        |
| Anyag:                            | ABS                             |
| Sugárszög:                        | 120°                            |
| Teljesítmény:                     | 3W                              |
| QI induktív töltés:               | Igen, max 10W                   |
| USB töltés:                       | Nem                             |
| Fényforrás:                       | 20 x SMD LED 2835               |
| Fényszín:                         | 3000K / 6000K / 3000K           |
| Fényerő:                          | 350 lm                          |
| Színvisszaadási index:            | RA>80                           |
| Szemvédő szűrő:                   | Igen                            |
| Szabályozhatóság:                 | Nem                             |
| Ellenállási osztály:              | IP20                            |
| Élettartam:                       | 35 000 óra                      |
| Be- /kikapcsolási ciklusok száma: | 10 000x                         |
| Bekapcsolási idő:                 | <1 s                            |
| Üzemi hőmérséklet:                | -20° ~ +50°C                    |
| Beépítés:                         | Alapméretek                     |
| (munkahelyzetben):                | 170 x 80 x 300 mm               |
| Alapméretek:                      | 170 x 80 [mm]                   |
| DC-USB kábel hossza:              | 100 [cm]                        |
| Szín:                             | Fekete                          |
| Kapcsoló:                         | Érintő, a lámpán                |
| Javasolt tápegység:               | min. 5V 2A (nem tartozék)       |
| Cél:                              | Asztali lámpa rendszerezővel és |
| QI töltővel                       |                                 |



## Figyelem!

A lámpa használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a termékleírást, a termék és az Ön biztonsága érdekében.

## Megjegyzés:

A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felülete súrlódásba kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra. **Győződjön meg arról, hogy a szerelvény biztonságosan rögzítve van. Az összes vezeték csatlakozását szigetelésvédelemmel kell ellátni.**

## Vigyázat:

A készüléket nagyfeszültségű áram alatt működik. Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást, ellenkező esetben a termék áramütést okozhat.

## Telepítés:

A terméket csak és kizárólag szakképzett villanszerelő telepítheti és üzemelheti be!

## Figyelem áramütés veszély!

Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja le az áramot, és várjon egy kicsit. A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros a keze. A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során a gumikesztyű használata biztosítja.



Forgalmazó:  
Ledmaster  
Trog Kft.  
6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.  
+36 70 432-8925  
+36 70 432 8927  
info@ledmaster.hu